

Boîte de couplage

## U 71 KUD-M5



### U 71 KUD-M5

**Boîte de couplage**

Référence produit: 97124801

Dimensions: 71 x 71 x 91 mm

Boîte de couplage, également utilisable en tant que boîte de plafond, 2 dômes à visser, distance entre vis 60 mm, combinable avec distance standard 71 mm, jonctions de lignes entièrement isolée, convient pour tous les types de coffrage et pour le double coffrage, avec indice de protection IP30, Tension nominale d'isolement: 400V AC, sans halogène, Nombre d'entrées 45°: 4

**2 parties, Membrane pour le perçage, Plage d'étanchéité M16 - M25**



## Caractéristiques techniques

### Propriétés électriques

Tension nominale d'isolement CA:	400 V
Type de protection:	IP30
Adapté à:	Constructions en coffrages béton
UL Type Rating:	n.i.

### Couleurs

Couleur de la partie supérieure:	autres
----------------------------------	--------

### Dimensions

Largeur:	71 mm
Longueur:	71 mm
Hauteur:	91 mm

### Propriétés du matériel

sans halogène:	oui
Classe d'inflammabilité selon UL94:	HB
Résistance du filament selon EN 60695-2-11:	650 °C
Qualité industrielle:	non

### Conditions ambiantes

Humidité relative de l'air max. 25 °C:	- %
Humidité relative de l'air max. 40°C:	50 %
Température ambiante min.:	-25 °C
Température ambiante max.:	40 °C
Température ambiante 24h:	35 °C

### Matériau

Matériau de la partie inférieure:	Polypropylène
Matériau de la partie supérieure:	Polypropylène

## Accessoires

- [97911601 - DH 90 - Crochet à visser](#)
- [97910001 - VD 75 - Couvercle](#)
- [97912201 - DH 90-M5 - Crochet à visser](#)
- [19599501 - LFR - Foret étagé](#)
- [92510101 - HW VD-60 - Couvercle](#)
- [97022001 - RVB 20 - Raccord de tube](#)
- [97022501 - RVB 25 - Raccord de tube](#)
- [97023201 - RVB 32 - Raccord de tube](#)
- [97024001 - RVB 40 - Raccord de tube](#)
- [97174801 - U 71 KP-M5 - Couplage](#)
- [97810001 - IBT LZA-OE - Pince à perforer](#)
- [97811801 - IBT LZA-18 - Pince à perforer](#)
- [97812301 - IBT LZA-23 - Pince à perforer](#)
- [97891401 - IBT STE-LZA/14 - Outil de poinçonnage](#)
- [97891801 - IBT STE-LZA/18 - Outil de poinçonnage](#)
- [97892301 - IBT STE-LZA/23 - Outil de poinçonnage](#)
- [97910201 - U 71 VDF - Couvercle](#)
- [97910401 - U 71 VDS - Couvercle](#)
- [97910501 - ES-10 - Vis de montage](#)
- [97910601 - ES-18 - Vis de montage](#)
- [97910701 - ES-25 - Vis de montage](#)
- [97911001 - GWB - Fond fileté](#)
- [97915501 - WED - Mandrin d'écartement](#)
- [97920501 - IBT ST - Bouchon](#)
- [97921001 - VBN - Couplage](#)
- [97921201 - VB 71 - Accessoires IBT](#)
- [97921301 - VB 80/85 - Accessoires IBT](#)
- [97921401 - VB 90 - Accessoires IBT](#)
- [97921501 - VB 105 - Accessoires IBT](#)
- [97924001 - NAS-AL - Accessoires IBT](#)
- [97924201 - NA-AL - Accessoires IBT](#)
- [97924301 - NA-AL/gl - Accessoires IBT](#)
- [97926001 - ANSW - Accessoires IBT](#)

[97953001 - U 71 BSK-NA - Socle borgne](#)

[97953002 - U 71 BSK-2 - Socle borgne](#)

[97953601 - STH-ELP - Cartouche à insérer](#)

[97953801 - U 71 BSK-K - Socle borgne](#)

[97953901 - U 71 BSK - Socle borgne](#)

[97957001 - STH 70 - Barre support](#)

[97959001 - STH 90 - Barre support](#)

[97960001 - STH 100 - Barre support](#)

[97961001 - STH 110 - Barre support](#)

[97963001 - STH 130 - Barre support](#)

[97964001 - STH 140 - Barre support](#)

[97965001 - STH 150 - Barre support](#)

[97967001 - STH 170 - Barre support](#)

[97969001 - STH 190 - Barre support](#)

[97973001 - STH 230 - Barre support](#)

[97974001 - STH 240 - Barre support](#)

[97979001 - STH 290 - Barre support](#)

**Cable gland**

$$2x \leq \varnothing 25 \text{ mm}$$

