

Boîte de raccordement de plafond

U 86 K DVD-2

U 86 K DVD-2

Boîte de raccordement de plafond

Référence produit: 97378101

Dimensions: 74 x 74 x 106 mm

Boîte de raccordement de plafond, pour prédalles de 4,5 cm d'épaisseur max., avec douille filetée M5 (capacité de charge de 10 kg) pour logement d'un crochet à visser, puissance de la lampe de la LED 3 W max., puissance de la lampe halogène max. 6,5 W. L'utilisation du U86 comme carter de lampe à encastrer dans de grands composants, comme les prédalles ou plafonds filigranés ne correspond pas à l'état de la technique généralement reconnu. En effet, les tolérances de pose admissibles ne permettent pas de procéder à un montage précis, avec indice de protection IP30, Tension nominale d'isolement: 400V AC, sans halogène

Fxation par collage ou cloutage, Membrane pour le perçage, Plage d'étanchéité M16 - M25



Caractéristiques techniques

Propriétés électriques

Tension nominale d'isolement CA:	400 V
Type de protection:	IP30
Adapté à:	Constructions en coffrages béton
UL Type Rating:	n.i.

Couleurs

Couleur de la partie supérieure:	autres
----------------------------------	--------

Dimensions

Largeur:	74 mm
Longueur:	74 mm
Hauteur:	106 mm

Propriétés du matériel

sans halogène:	oui
Classe d'inflammabilité selon UL94:	HB
Résistance du filament selon EN 60695-2-11:	650 °C
Qualité industrielle:	non

Propriétés mécaniques

Type de fixation:	Fixation par collage ou cloutage
-------------------	----------------------------------

Conditions ambiantes

Humidité relative de l'air max. 25 °C:	- %
Humidité relative de l'air max. 40°C:	50 %
Température ambiante min.:	-25 °C
Température ambiante max.:	40 °C
Température ambiante 24h:	35 °C

Matériau

Matériau de la partie inférieure:	Polypropylène
Matériau de la partie supérieure:	Polypropylène

Accessoires

[97910001 - VD 75 - Couvercle](#)

[97911901 - DH 100-M5 - Crochet à visser](#)

[92510001 - HW VD-67 - Couvercle](#)

[19599501 - LFR - Foret étagé](#)

[97022001 - RVB 20 - Raccord de tube](#)

[97022501 - RVB 25 - Raccord de tube](#)

[97023201 - RVB 32 - Raccord de tube](#)

[97024001 - RVB 40 - Raccord de tube](#)

[97810001 - IBT LZA-OE - Pince à perforer](#)

[97811801 - IBT LZA-18 - Pince à perforer](#)

[97812301 - IBT LZA-23 - Pince à perforer](#)

[97891401 - IBT STE-LZA/14 - Outil de poinçonnage](#)

[97891801 - IBT STE-LZA/18 - Outil de poinçonnage](#)

[97892301 - IBT STE-LZA/23 - Outil de poinçonnage](#)

[97910301 - U 86 VDF - Couvercle](#)

[97910501 - ES-10 - Vis de montage](#)

[97910601 - ES-18 - Vis de montage](#)

[97910701 - ES-25 - Vis de montage](#)

[97915501 - WED - Mandrin d'écartement](#)

[97924001 - NAS-AL - Accessoires IBT](#)

[97924201 - NA-AL - Accessoires IBT](#)

[97924301 - NA-AL/gl - Accessoires IBT](#)

[97926001 - ANSW - Accessoires IBT](#)

Cable gland

$8x \leq \varnothing 26 \text{ mm}$

